

KAP

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

KAP Ø50

FIXED



ADJUSTABLE



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
7,5W
595 lm
2700K/CRI 90
635 lm
3000K/CRI 90

KAP 80

FIXED



LIGHT SOURCE
KAP 80
LED ARRAY
9,2W
935 lm
2700K/CRI 90
974 lm
3000K/CRI 90

ADJUSTABLE



LIGHT SOURCE
KAP 80 PLUS
LED ARRAY
13W
1370 lm
2700K/CRI 90
1460 lm
3000K/CRI 90

WALL-WASHER



LIGHT SOURCE
LED
QR-CBC 51
GX5.3

LIGHT SOURCE
LED
PAR 16
GZ10

KAP Ø105

FIXED



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
23W
2690 lm
2700K/CRI 90
2870 lm
3000K/CRI 90

ADJUSTABLE



LIGHT SOURCE
LED
QR-CBC 51
GX5.3

WALL-WASHER



LIGHT SOURCE
LED
PAR 16
GZ10

DEEP



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
23W
2690 lm
2700K/CRI 90
2870 lm
3000K/CRI 90

SQUARE FIXED



LIGHT SOURCE
LED
QR-CBC 51
GX5.3

KAP COLORS - TRIMLESS MOUNTING

□ B1 Bianco
B1 White



■ GL Oro Opaco
GL Matte Gold



■ 74 Nero
74 Black



EASY KAP

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

EASY KAP Ø30

FIXED



ADJUSTABLE



LIGHTSOURCE
POWER LED
3W
222 lm
2700K/CRI90
229 lm
3000K/CRI90

EASY KAP Ø50

FIXED



ADJUSTABLE



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
7,5W
595 lm
2700K/CRI 90
635 lm
3000K/CRI 90

EASY KAP 80

FIXED



ADJUSTABLE



WALL-WASHER



LIGHT SOURCE
EASY KAP 80
LED ARRAY
9,2W
935 lm
2700K/CRI 90
974 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE
EASY KAP 80 PLUS
LED ARRAY
13W
1370 lm
2700K/CRI 90
1460 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE
EASY KAP 80 DTW
LED ARRAY
13W
1023 lm
1800K-2850K
CRI 95
Dim To Warm

LIGHT SOURCE
LED
QR-CBC 51
GX5.3

LIGHT SOURCE
LED
PAR 16
GZ10

EASY KAP Ø105

FIXED



ADJUSTABLE



WALL-WASHER



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
23W
2690 lm
2700K/CRI 90
2870 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE
LED
QR-CBC 51
GX5.3

LIGHT SOURCE
LED
PAR 16
GZ10

EASY KAP COLORS - TRIM MOUNTING

□ B1 Bianco
B1 White



■ GL Oro Opaco
GL Matte Gold



■ 74 Nero
74 Black



Descrizione

Apparecchio di illuminazione per l'installazione a incasso per lampade alogene, ad alogenuro metallico e LED.

La versione Easy Kap ha un corpo in alluminio pressofuso per le versioni da 50, 80 e 105 mm, con finitura in vernice liquida o a polvere e diffusore in vetro o plastica a seconda della versione. Easy Kap: non richiede cornice di installazione.

La versione Kap ha un corpo in alluminio pressofuso con finitura in vernice liquida. È disponibile in tre diametri: 50 mm, 80 mm e 105 mm.

Ottica principale realizzata in alluminio anodizzato lucido, con elemento diffusore in vetro o plastica a seconda della versione.

Porta lampada con elemento dissipatore in alluminio e anello di incasso del corpo ottico in materiale termoplastico.

Unità di Alimentazione

Easy Kap 30/50/80/105 LED e Kap 50 e 80: dispositivo remoto non incluso.

Kap 105 LED/Kap 80 e Easy Kap 80 Dim To Warm: dispositivo remoto 10-10V incluso. Il voltaggio di uscita del dispositivo deve essere sempre inferiore a 60Vdc. Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Accessori

Cornice di pre installazione per le versioni Kap 50 e 80 round e square, e 105 round.

Disponibile con per installazione nel cemento.

Informazioni Aggiuntive

Grado di protezione IP20, IP23, IP43, IP44, IP54, IP65 a seconda delle versioni.

Classe di isolamento I, II, III, a seconda delle versioni.

- KAP 50 / 80 / 105:

I moduli LED installati nelle versioni LED Array dispongono dell'ultima generazione tecnologica grazie alla quale si ottiene la minore temperatura media durante il funzionamento dell'elettronica. Grazie a questa caratteristica, l'apparecchio di illuminazione può funzionare all'interno dei parametri di sicurezza a una maggior potenza, offrendo un aumento del 20% del flusso luminoso.

La nuova tecnologia di regolazione "Dim To Warm" riproduce l'effetto di luce calda delle vecchie lampade alogene grazie alla riduzione dell'intensità luminosa. Gli apparecchi "Dim To Warm" vanno regolati con protocollo 1-10V.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Luminaire for embedded installation in ceilings for LEDs lamps.

The Easy Kap version has an aluminium injected body for the 50, 80 and 105 mm versions, with a liquid paint or dust with a glass or plastic diffuser depending on the version. Easy Kap: does not need a pre-installation frame.

The Kap version has an aluminium-injected body with a liquid paint finish. Available in three diameters: 50 mm, 80 mm and 105 mm.

Main optics in shiny anodised aluminium with a glass or plastic diffuser element, depending on the version. Lamp holder with a dissipating element in injected aluminium and a thermoplastic embedding ring for the optic body.

Power Supply

Easy Kap 30/50/80/105 LED and Kap 50 and 80:

Remote equipment not included.

Kap 105 LED/Kap 80 and Easy Kap 80 Dim To Warm: 1-10V remote equipment included. The output voltage of the equipment must always be less than 60Vdc.

Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

Accessories

Pre-installation frame for the round and square Kap 50 and 80 and 105 version.

Available for installation on cement.

Additional Information

IP20, IP23, IP43, IP44, IP54, IP65 protection grade depending on the versions.

Insulation class I, II, III depending on the versions.

- KAP 50 / 80 / 105:

The LED modules installed on the LED Array versions have cutting-edge technology that permits a lower average temperature in the electronics. Thanks to this feature, the luminaire can operate at a higher power inside the safety parameters yet still offer 20% added luminous flux.

The new "Dim To Warm" technology reproduces the effect of a traditional lamp, offering a warmer light by reducing the light intensity.

The "Dim To Warm" luminaires are dimmed through the 1-10V protocol.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.




Easy Kap



Kap

Kap Ø50 Fixed

LED Array DC 200 mA - 7,5W - 595 lm - 2700K/CRI 90 / 7,5W - 635 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Fonte di alimentazione remota da installare in un luogo accessibile.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Remote power supply to be installed in an accessible place.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9160
Dimmable 0-10V	60.9483
Dimmable Dalí 2	RF32164
Mains Dimming	60.9949
Casambi	60.9392 + DALI/1-10V Driver

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 05.7300.B1
- 05.7300.GL
- 05.7300.74




Beam Angle: 15°

h(m)	El(l)	D(m)
1	5025	0.27
2	1256	0.53
3	558	0.80
4	314	1.07
5	201	1.33

Luminous flux luminaire
543 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

- 05.7305.B1
- 05.7305.GL
- 05.7305.74




Beam Angle: 15°

h(m)	El(l)	D(m)
1	5398	0.27
2	1349	0.53
3	600	0.80
4	337	1.07
5	216	1.33

Luminous flux luminaire
583 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

- 05.7301.B1
- 05.7301.GL
- 05.7301.74




Beam Angle: 24°

h(m)	El(l)	D(m)
1	2032	0.43
2	508	0.86
3	226	1.30
4	127	1.73
5	81	2.16

Luminous flux luminaire
488 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

- 05.7306.B1
- 05.7306.GL
- 05.7306.74




Beam Angle: 24°

h(m)	El(l)	D(m)
1	2183	0.43
2	546	0.86
3	243	1.30
4	136	1.73
5	87	2.16

Luminous flux luminaire
524 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

- 05.7302.B1
- 05.7302.GL
- 05.7302.74




Beam Angle: 49°

h(m)	El(l)	D(m)
1	720	0.91
2	180	1.83
3	80	2.74
4	45	3.66
5	29	4.57

Luminous flux luminaire
496 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

- 05.7307.B1
- 05.7307.GL
- 05.7307.74




Beam Angle: 49°

h(m)	El(l)	D(m)
1	774	0.91
2	193	1.83
3	86	2.74
4	48	3.66
5	31	4.57

Luminous flux luminaire
532 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Kap Ø50 Adjustable

LED Array DC 200 mA - 7,5W - 595 lm - 2700K/CRI 90 / 7,5W - 635 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Fonte di alimentazione remota da installare in un luogo accessibile. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Remote power supply to be installed in an accessible place. Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| Non Dimmable | 60.9160 |
| Dimmable 0-10V | 60.9483 |
| Dimmable Dali | RF32164 |
| Mains Dimming | 60.9949 |
| Casambi | 60.9392 + DALI/1-10V Driver |

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter


Optic Spot 2700K

- 05.7310.B1
- 05.7310.GL
- 05.7310.74




Optic Spot 3000K

- 05.7315.B1
- 05.7315.GL
- 05.7315.74




Optic Medium 2700K

- 05.7311.B1
- 05.7311.GL
- 05.7311.74




Optic Medium 3000K

- 05.7316.B1
- 05.7316.GL
- 05.7316.74




Optic Flood 2700K

- 05.7312.B1
- 05.7312.GL
- 05.7312.74




Optic Flood 3000K

- 05.7317.B1
- 05.7317.GL
- 05.7317.74



Kap Ø80 - Fixed

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Lente diffusore incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Diffusing lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 03.4531.B1
- 03.4531.GL
- 03.4531.74




Beam Angle: 19°

h(m)	E lx	D(m)
1	2684	0.34
2	671	0.68
3	298	1.02
4	168	1.36
5	107	1.70

Luminous flux luminaire
710 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

Optic Spot 3000K

- 03.4530.B1
- 03.4530.GL
- 03.4530.74




Beam Angle: 19°

h(m)	E lx	D(m)
1	2792	0.34
2	698	0.68
3	310	1.02
4	175	1.36
5	112	1.70

Luminous flux luminaire
739 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

Optic Medium 2700K

- 03.4181.B1
- 03.4181.GL
- 03.4181.74




Beam Angle: 26°

h(m)	E lx	D(m)
1	1796	0.46
2	449	0.92
3	200	1.39
4	112	1.85
5	72	2.31

Luminous flux luminaire
606 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

Optic Medium 3000K

- 03.4180.B1
- 03.4180.GL
- 03.4180.74




Beam Angle: 26°

h(m)	E lx	D(m)
1	1868	0.46
2	467	0.92
3	208	1.39
4	117	1.85
5	75	2.31

Luminous flux luminaire
630 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

Optic Flood 2700K

- 03.4533.B1
- 03.4533.GL
- 03.4533.74




Beam Angle: 50°

h(m)	E lx	D(m)
1	1066	0.93
2	266	1.86
3	118	2.79
4	67	3.72
5	43	4.65

Luminous flux luminaire
688 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

Optic Flood 3000K

- 03.4532.B1
- 03.4532.GL
- 03.4532.74



Beam Angle: 50°



h(m)	E lx	D(m)
1	1108	0.93
2	277	1.86
3	123	2.79
4	69	3.72
5	44	4.65

Luminous flux luminaire
715 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

KAP

Kap Ø80 Plus - Fixed

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Lente diffusore incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Diffusing lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 05.7451.B1
- 05.7451.GL
- 05.7451.74




Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3968	0.34
2	992	0.68
3	441	1.02
4	248	1.36
5	159	1.70

Luminous flux luminaire
1050 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

- 05.7450.B1
- 05.7450.GL
- 05.7450.74




Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4078	0.34
2	1019	0.68
3	453	1.02
4	255	1.36
5	163	1.70

Luminous flux luminaire
1079 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

- 05.7411.B1
- 05.7411.GL
- 05.7411.74




Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2655	0.46
2	664	0.92
3	295	1.39
4	166	1.85
5	106	2.31

Luminous flux luminaire
896 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

- 05.7410.B1
- 05.7410.GL
- 05.7410.74




Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2728	0.46
2	682	0.92
3	303	1.39
4	170	1.85
5	109	2.31

Luminous flux luminaire
921 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

- 05.7453.B1
- 05.7453.GL
- 05.7453.74




Beam Angle: 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1575	0.93
2	394	1.86
3	175	2.79
4	98	3.72
5	63	4.65

Luminous flux luminaire
1017 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

- 05.7452.B1
- 05.7452.GL
- 05.7452.74




Beam Angle: 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1619	0.93
2	405	1.86
3	180	2.79
4	101	3.72
5	65	4.65

Luminous flux luminaire
1045 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Kap Ø80 Fixed - Dim To Warm

LED Array DC 300mA - 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm




Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa. Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office. Lente diffusore incluso. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included. For 110V PSU versions, please consult with the front office. Diffusing lens included. Pre-installation frame. To be ordered separately.

Optic Spot 1800K-2850K

- 03.4530.B1.LE
- 03.4530.GL.LE
- 03.4530.74.LE




Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2805	0.35
2	701	0.69
3	312	1.04
4	175	1.39
5	112	1.74

Luminous flux luminaire
740 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

Optic Medium 1800K-2850K

- 03.4180.B1.LE
- 03.4180.GL.LE
- 03.4180.74.LE




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2015	0.49
2	504	0.98
3	224	1.46
4	126	1.95
5	81	2.44

Luminous flux luminaire
735 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

Optic Flood 1800K-2850K

- 03.4532.B1.LE
- 03.4532.GL.LE
- 03.4532.74.LE




Beam Angle: 49°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1127	0.92
2	282	1.83
3	125	2.75
4	70	3.67
5	45	4.59

Luminous flux luminaire
729 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

Kap 80 Square - Fixed

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



	GWT 850°		IP 54
	0.24 Kg		LED INCL
	h=93 min		CE
	IPCEEF		III

Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Lente diffusore incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Diffusing lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter


Optic Spot 2700K

- 03.4535.B1
- 03.4535.GL
- 03.4535.74




Optic Spot 3000K

- 03.4534.B1
- 03.4534.GL
- 03.4534.74




Optic Medium 2700K

- 03.4183.B1
- 03.4183.GL
- 03.4183.74




Optic Medium 3000K

- 03.4182.B1
- 03.4182.GL
- 03.4182.74




Optic Flood 2700K

- 03.4537.B1
- 03.4537.GL
- 03.4537.74





Optic Flood 3000K

- 03.4536.B1
- 03.4536.GL
- 03.4536.74



Kap 80 Plus Square - Fixed

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Lente diffusore incluso. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Diffusing lens included. Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 05.7455.B1
- 05.7455.GL
- 05.7455.74




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3926	0.31
2	981	0.62
3	436	0.94
4	245	1.25
5	157	1.56

Luminous flux luminaire 3926 cd
1096 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

- 05.7454.B1
- 05.7454.GL
- 05.7454.74




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4034	0.31
2	1009	0.62
3	448	0.94
4	252	1.25
5	161	1.56

Luminous flux luminaire 4034 cd
1126 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

- 05.7413.B1
- 05.7413.GL
- 05.7413.74




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2373	0.45
2	593	0.90
3	264	1.34
4	148	1.79
5	95	2.24

Luminous flux luminaire 2373 cd
910 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

- 05.7412.B1
- 05.7412.GL
- 05.7412.74




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2439	0.45
2	610	0.90
3	271	1.34
4	152	1.79
5	98	2.24

Luminous flux luminaire 2439 cd
935 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

- 05.7457.B1
- 05.7457.GL
- 05.7457.74




Beam Angle: 55°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1362	1.03
2	340	2.07
3	151	3.10
4	85	4.14
5	54	5.17

Luminous flux luminaire 1362 cd
1069 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

- 05.7456.B1
- 05.7456.GL
- 05.7456.74




Beam Angle: 55°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1399	1.03
2	350	2.07
3	155	3.10
4	87	4.14
5	56	5.17

Luminous flux luminaire 1399 cd
1099 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Kap 80 Square Fixed - Dim To Warm

LED Array DC 300mA - 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm




	GWT 850°	IP 54
	0,24 Kg	
	h=98 min	

Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa. Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office. Lente diffusore incluso. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included. For 110V PSU versions, please consult with the front office. Diffusing lens included. Pre-installation frame. To be ordered separately.

**Optic Spot
1800K-2850K**

- 03.4534.B1.LE
- 03.4534.GL.LE
- 03.4534.74.LE




Beam Angle: 18°

H(m)	E(lx)	D(m)
1	2620	0.32
2	655	0.64
3	291	0.96
4	164	1.28
5	105	1.60

**Optic Medium
1800K-2850K**

- 03.4182.B1.LE
- 03.4182.GL.LE
- 03.4182.74.LE




Beam Angle: 27°

H(m)	E(lx)	D(m)
1	1827	0.48
2	457	0.96
3	203	1.45
4	114	1.93
5	73	2.41

**Optic Flood
1800K-2850K**

- 03.4536.B1.LE
- 03.4536.GL.LE
- 03.4536.74.LE




Beam Angle: 54°

H(m)	E(lx)	D(m)
1	952	1.02
2	238	2.04
3	106	3.06
4	59	4.08
5	38	5.10

Kap Ø80 Fixed

LED QR-CBC 51 GX5.3



GWT 850°
 0,12 Kg
 IP 23


Incasso per lampada di 12V.
 Trasformatore remoto non incluso.
 Accessori per lenti non disponibili.
 Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed 12V lamp luminaire.
 Remote transformer not included.
 Not suitable for lens accessories.
 Pre-installation frame. To be ordered separately.

- 03.4228.B1
- 03.4228.GL
- 03.4228.74

Kap 80 Square Fixed

LED QR-CBC 51 GX5.3



GWT 850°
 0,12 Kg
 IP 23


Incasso per lampada di 12V.
 Trasformatore remoto non incluso.
 Accessori per lenti non disponibili.
 Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed 12V lamp luminaire.
 Remote transformer not included.
 Not suitable for lens accessories.
 Pre-installation frame. To be ordered separately.

- 03.4226.B1
- 03.4226.GL
- 03.4226.74

Kap Ø80 Fixed

LED PAR 16 GZ10



GWT 850°
 0,12 Kg
 IP 23


Incasso con alimentazione in tensione di rete.
 Accessori per lenti non disponibili.
 Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with main voltage source.
 Not suitable for lens accessories.
 Pre-installation frame. To be ordered separately.

- 03.4229.B1
- 03.4229.GL
- 03.4229.74

Kap 80 Square Fixed

LED PAR 16 GZ10



GWT 850°
 0,12 Kg
 IP 23



Incasso con alimentazione in tensione di rete.
 Accessori per lenti non disponibili.
 Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with main voltage source.
 Not suitable for lens accessories.
 Pre-installation frame. To be ordered separately.

- 03.4227.B1
- 03.4227.GL
- 03.4227.74

Kap Ø80 - Adjustable

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasto a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Lente diffusore incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Diffusing lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter


Optic Spot 2700K

- 03.4539.B1
- 03.4539.GL
- 03.4539.74




Optic Spot 3000K

- 03.4538.B1
- 03.4538.GL
- 03.4538.74




Optic Medium 2700K

- 03.4185.B1
- 03.4185.GL
- 03.4185.74




Optic Medium 3000K

- 03.4184.B1
- 03.4184.GL
- 03.4184.74




Optic Flood 2700K

- 03.4541.B1
- 03.4541.GL
- 03.4541.74





Optic Flood 3000K

- 03.4540.B1
- 03.4540.GL
- 03.4540.74



Kap Ø80 Plus - Adjustable

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Lente diffusore incluso. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Diffusing lens included. Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 05.7459.B1
- 05.7459.GL
- 05.7459.74




Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4156	0.33
2	1039	0.66
3	462	0.99
4	260	1.33
5	166	1.66

Luminous flux luminaire 1040 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Spot 3000K

- 05.7458.B1
- 05.7458.GL
- 05.7458.74




Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4271	0.33
2	1068	0.66
3	475	0.99
4	267	1.33
5	171	1.66

Luminous flux luminaire 1069 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Medium 2700K

- 05.7415.B1
- 05.7415.GL
- 05.7415.74




Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2756	0.47
2	689	0.93
3	306	1.40
4	172	1.87
5	110	2.33

Luminous flux luminaire 982 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Medium 3000K

- 05.7414.B1
- 05.7414.GL
- 05.7414.74




Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2832	0.47
2	708	0.93
3	315	1.40
4	177	1.87
5	113	2.33

Luminous flux luminaire 1009 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Flood 2700K

- 05.7461.B1
- 05.7461.GL
- 05.7461.74




Beam Angle: 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1571	0.94
2	393	1.89
3	175	2.83
4	98	3.77
5	63	4.71

Luminous flux luminaire 1017 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Flood 3000K

- 05.7460.B1
- 05.7460.GL
- 05.7460.74




Beam Angle: 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1615	0.94
2	404	1.89
3	179	2.83
4	101	3.77
5	65	4.71

Luminous flux luminaire 1045 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Kap Ø80 Adjustable - Dim To Warm

LED Array DC 300mA - 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm




Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa.
 Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office.
 Lente diffusore incluso.
 Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included.
 For 110V PSU versions, please consult with the front office.
 Diffusing lens included.
 Pre-installation frame. To be ordered separately.


**Optic Spot
1800K-2850K**

- 03.4538.B1.LE
- 03.4538.GL.LE
- 03.4538.74.LE




**Optic Medium
1800K-2850K**

- 03.4184.B1.LE
- 03.4184.GL.LE
- 03.4184.74.LE




**Optic Flood
1800K-2850K**

- 03.4540.B1.LE
- 03.4540.GL.LE
- 03.4540.74.LE



Kap 80 Square - Adjustable

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



IP 54
 CE
 GWT 850°
 20°
 360°
 LED INCL
 TECEE
 0,24 Kg
 h=91 mm
 III

Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Lente diffusore incluso. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Diffusing lens included. Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

- Non Dimmable 60.9768
- Dimmable 0/1-10V RF27961
- Dimmable Dali 2 60.9826
- Mains Dimming 60.9467
- Casambi 60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter


Optic Spot 2700K

- 03.4543.B1
- 03.4543.GL
- 03.4543.74




Optic Spot 3000K

- 03.4542.B1
- 03.4542.GL
- 03.4542.74




Optic Medium 2700K

- 03.4187.B1
- 03.4187.GL
- 03.4187.74




Optic Medium 3000K

- 03.4186.B1
- 03.4186.GL
- 03.4186.74




Optic Flood 2700K

- 03.4545.B1
- 03.4545.GL
- 03.4545.74





Optic Flood 3000K

- 03.4544.B1
- 03.4544.GL
- 03.4544.74



Kap 80 Plus Square - Adjustable

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Lente diffusore incluso. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Diffusing lens included. Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 05.7463.B1
- 05.7463.GL
- 05.7463.74



Beam Angle: 18°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	4036	0.31
2	1009	0.62
3	448	0.93
4	252	1.24
5	161	1.55

Luminous flux luminaire 1092 lm (EXTREME CUT OFF)

@White (B1)

Optic Spot 3000K

- 05.7462.B1
- 05.7462.GL
- 05.7462.74



Beam Angle: 18°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	4147	0.31
2	1037	0.62
3	461	0.93
4	259	1.24
5	166	1.55

Luminous flux luminaire 1122 lm (EXTREME CUT OFF)

@White (B1)

Optic Medium 2700K

- 05.7417.B1
- 05.7417.GL
- 05.7417.74



Beam Angle: 25°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2501	0.44
2	625	0.88
3	278	1.32
4	156	1.76
5	100	2.20

Luminous flux luminaire 932 lm (EXTREME CUT OFF)

@White (B1)

Optic Medium 3000K

- 05.7416.B1
- 05.7416.GL
- 05.7416.74



Beam Angle: 25°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2570	0.44
2	643	0.88
3	286	1.32
4	161	1.76
5	103	2.20

Luminous flux luminaire 958 lm (EXTREME CUT OFF)

@White (B1)

Optic Flood 2700K

- 05.7465.B1
- 05.7465.GL
- 05.7465.74



Beam Angle: 53°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1457	0.99
2	364	1.98
3	162	2.98
4	91	3.97
5	58	4.96

Luminous flux luminaire 1068 lm (EXTREME CUT OFF)

@White (B1)

Optic Flood 3000K

- 05.7464.B1
- 05.7464.GL
- 05.7464.74



Beam Angle: 53°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1497	0.99
2	374	1.98
3	166	2.98
4	94	3.97
5	60	4.96

Luminous flux luminaire 1097 lm (EXTREME CUT OFF)

@White (B1)

Kap 80 Square Adjustable - Dim To Warm

LED Array DC 300mA - 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm




h=93 min

Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa.
 Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office.
 Lente diffusore incluso.
 Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included.
 For 110V PSU versions, please consult with the front office.
 Diffusing lens included.
 Pre-installation frame. To be ordered separately.


**Optic Spot
1800K-2850K**

- 03.4542.B1.LE
- 03.4542.GL.LE
- 03.4542.74.LE




**Optic Medium
1800K-2850K**

- 03.4186.B1.LE
- 03.4186.GL.LE
- 03.4186.74.LE




**Optic Flood
1800K-2850K**

- 03.4544.B1.LE
- 03.4544.GL.LE
- 03.4544.74.LE



Kap Ø80 Adjustable

LED QR-CBC 51 GX5.3




Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered separately.

- 03.4236.B1
- 03.4236.GL
- 03.4236.74

Kap 80 Square Adjustable

LED QR-CBC 51 GX5.3




Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered separately.

- 03.4234.B1
- 03.4234.GL
- 03.4234.74

Kap Ø80 Adjustable

LED PAR 16 GZ10




Incasso con alimentazione in tensione di rete.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with main voltage source.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered separately.

- 03.4237.B1
- 03.4237.GL
- 03.4237.74

Kap 80 Square Adjustable

LED PAR 16 GZ10



Incasso con alimentazione in tensione di rete.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.



Recessed luminaire with main voltage source.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered separately.

- 03.4235.B1
- 03.4235.GL
- 03.4235.74

KAP

Kap Ø80 - Wall-Washer

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasto a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Lente ellittica inclusa. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Elliptical lens included. Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

- 03.4189.B1
- 03.4189.GL
- 03.4189.74




Luminous flux luminaire
598 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	911	0.62
2	228	1.24
3	101	1.87
4	57	2.49
5	36	3.11

3000K

- 03.4188.B1
- 03.4188.GL
- 03.4188.74





Luminous flux luminaire
622 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	947	0.62
2	237	1.24
3	105	1.87
4	59	2.49
5	38	3.11

Kap Ø80 Plus - Wall-Washer

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasto a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Lente ellittica inclusa. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Elliptical lens included. Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

- 05.7421.B1
- 05.7421.GL
- 05.7421.74




Luminous flux luminaire
884 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1347	0.62
2	337	1.24
3	150	1.87
4	84	2.49
5	54	3.11

3000K

- 05.7420.B1
- 05.7420.GL
- 05.7420.74




Luminous flux luminaire
908 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1384	0.62
2	346	1.24
3	154	1.87
4	86	2.49
5	55	3.11

Kap Ø80 Wall-Washer - Dim To Warm


LED Array DC 300mA - 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm



Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa. Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office. Lente diffusore incluso. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included. For 110V PSU versions, please consult with the front office. Diffusing lens included. Pre-installation frame. To be ordered separately.

- 1800K-2850K**
- 03.4188.B1.LE
 - 03.4188.GL.LE
 - 03.4188.74.LE




Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1240	0.64
2	310	1.29
3	138	1.93
4	78	2.58
5	50	3.22

Luminous flux luminaire
770 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Kap 80 - Square Wall-Washer

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasto a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Lente ellittica inclusa. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.


Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Elliptical lens included. Pre-installation frame. To be ordered separately.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:
 Non Dimmable 60.9768
 Dimmable 0/1-10V RF27961
 Dimmable Dali 2 60.9826
 Mains Dimming 60.9467
 Casambi 60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

- 03.4191.B1
- 03.4191.GL
- 03.4191.74




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1125	0.62
2	281	1.24
3	125	1.85
4	70	2.47
5	45	3.09

Luminous flux luminaire 625 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

3000K

- 03.4190.B1
- 03.4190.GL
- 03.4190.74




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1170	0.62
2	292	1.24
3	130	1.85
4	73	2.47
5	47	3.09

Luminous flux luminaire 650 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Kap 80 Plus - Square Wall-Washer

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasto a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Lente ellittica inclusa. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.


Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Elliptical lens included. Pre-installation frame. To be ordered separately.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:
 Non Dimmable 60.9592
 Dimmable 0/1-10V RF27961
 Dimmable Dali 2 60.9826
 Mains Dimming 60.9467
 Casambi 60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

- 05.7423.B1
- 05.7423.GL
- 05.7423.74




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1663	0.62
2	416	1.24
3	185	1.85
4	104	2.47
5	67	3.09

Luminous flux luminaire 924 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

3000K

- 05.7422.B1
- 05.7422.GL
- 05.7422.74




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1709	0.62
2	427	1.24
3	190	1.85
4	107	2.47
5	68	3.09

Luminous flux luminaire 950 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Kap 80 Square Wall-Washer - Dim To Warm


LED Array DC 300mA - 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm



Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa.
 Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office.
 Lente diffusore incluso.
 Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included.
 For 110V PSU versions, please consult with the front office.
 Diffusing lens included.
 Pre-installation frame. To be ordered separately.

- 1800K-2850K**
- 03.4190.B1.LE
 - 03.4190.GL.LE
 - 03.4190.74.LE





Beam Angle: 28°

h(m)	El(x)	D(m)
1	1199	0.68
2	300	1.37
3	133	2.05
4	75	2.74
5	48	3.42

Kap Ø80 Wall-Washer

LED QR-CBC 51 GX5.3





Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

- 03.4244.B1
- 03.4244.GL
- 03.4244.74

Kap 80 Square Wall-Washer

LED QR-CBC 51 GX5.3





Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

- 03.4242.B1
- 03.4242.GL
- 03.4242.74

Kap Ø80 Wall-Washer

LED PAR 16 GZ10




Incasso con alimentazione in
tensione di rete.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed luminaire with main
voltage source.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

- 03.4245.B1
- 03.4245.GL
- 03.4245.74

Kap 80 Square Wall-Washer

LED PAR 16 GZ10



Incasso con alimentazione in
tensione di rete.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.



Recessed luminaire with main
voltage source.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

- 03.4243.B1
- 03.4243.GL
- 03.4243.74

KAP

Kap Ø105 Fixed

LED Array DC 650 mA - 23W - 2690 lm - 2700K/CRI 90 / 23W - 2870 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Trasformatore remoto non incluso.
Lente diffusore incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Remote transformer not included.
Diffusing lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 1-10V	60.9439
Dimmable Dali 2	60.7709
Casambi	60.9207
Mains Dimming	60.9692

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 05.7100.B1
- 05.7100.GL
- 05.7100.74




Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	10889	0.30
2	2722	0.59
3	1210	0.89
4	681	1.18
5	436	1.48

Luminous flux luminaire
1715 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

- 05.7105.B1
- 05.7105.GL
- 05.7105.74




Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	14445	0.30
2	3611	0.59
3	1605	0.89
4	903	1.18
5	578	1.48

Luminous flux luminaire
2275 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

- 05.7101.B1
- 05.7101.GL
- 05.7101.74




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	6243	0.48
2	1561	0.97
3	694	1.45
4	390	1.93
5	250	2.41

Luminous flux luminaire
1675 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

- 05.7106.B1
- 05.7106.GL
- 05.7106.74




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8281	0.48
2	2070	0.97
3	920	1.45
4	518	1.93
5	331	2.41

Luminous flux luminaire
2222 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

- 05.7102.B1
- 05.7102.GL
- 05.7102.74




Beam Angle: 51°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2755	0.96
2	689	1.91
3	306	2.87
4	172	3.82
5	110	4.78

Luminous flux luminaire
1815 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

- 05.7107.B1
- 05.7107.GL
- 05.7107.74



Beam Angle: 51°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3654	0.96
2	914	1.91
3	406	2.87
4	228	3.82
5	146	4.78

Luminous flux luminaire
2407 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

KAP

Kap 105 Square

LED QR-CBC 51 GX5.3





Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

03.4572.B1
03.4572.GL
03.4572.74

Kap Ø105 Fixed

LED QR-CBC 51 GX5.3






Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

05.7130.B1
05.7130.GL
05.7130.74

Kap Ø105 Fixed

LED PAR 16 GZ10





Incasso con alimentazione in
tensione di rete.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed luminaire with main
voltage source.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

05.7131.B1
05.7131.GL
05.7131.74

Kap Ø105 Adjustable

LED Array DC 650 mA - 23W - 2690 lm - 2700K/CRI 90 / 23W - 2870 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Trasformatore remoto non incluso.
Lente diffusore incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Remote transformer not included.
Diffusing lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 1-10V	60.9439
Dimmable Dali 2	60.7709
Casambi	60.9207
Mains Dimming	60.9692

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 05.7110.B1
- 05.7110.GL
- 05.7110.74




Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	10889	0.30
2	2722	0.59
3	1210	0.89
4	681	1.18
5	436	1.48

Luminous flux luminaire
1715 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

- 05.7115.B1
- 05.7115.GL
- 05.7115.74




Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	14445	0.30
2	3611	0.59
3	1605	0.89
4	903	1.18
5	578	1.48

Luminous flux luminaire
2275 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

- 05.7111.B1
- 05.7111.GL
- 05.7111.74




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	6243	0.48
2	1561	0.97
3	694	1.45
4	390	1.93
5	250	2.41

Luminous flux luminaire
1675 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

- 05.7116.B1
- 05.7116.GL
- 05.7116.74




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8281	0.48
2	2070	0.97
3	920	1.45
4	518	1.93
5	331	2.41

Luminous flux luminaire
2222 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

- 05.7112.B1
- 05.7112.GL
- 05.7112.74




Beam Angle: 51°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2755	0.96
2	689	1.91
3	306	2.87
4	172	3.82
5	110	4.78

Luminous flux luminaire
1815 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

- 05.7117.B1
- 05.7117.GL
- 05.7117.74



Beam Angle: 51°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3654	0.96
2	914	1.91
3	406	2.87
4	228	3.82
5	146	4.78

Luminous flux luminaire
2407 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

KAP

Kap Ø105 Adjustable

LED QR-CBC 51 GX5.3




Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

05.7135.B1
 05.7135.GL
 05.7135.74

Kap Ø105 Adjustable

LED PAR 16 GZ10



Incasso con alimentazione in
tensione di rete.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.



Recessed luminaire with main
voltage source.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

05.7136.B1
 05.7136.GL
 05.7136.74

KAP

Kap Ø105 Wall-Washer

LED Array DC 650 mA - 23W - 2690 lm - 2700K/CRI 90 / 23W - 2870 lm - 3000K/CRI 90



Incasto a LED. Trasformatore elettronico remoto 220/240V non incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Remote electronic transformer 220/240V not included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 1-10V	60.9439
Dimmable Dali 2	60.7709
Casambi	60.9207
Mains Dimming	60.9692

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

- 05.7120.B1
- 05.7120.GL
- 05.7120.74




Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4671	0.58
2	1168	1.15
3	519	1.73
4	292	2.31
5	187	2.89

Luminous flux luminaire
1621 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

3000K

- 05.7121.B1
- 05.7121.GL
- 05.7121.74





Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	6196	0.58
2	1549	1.15
3	688	1.73
4	387	2.31
5	248	2.89

Luminous flux luminaire
2151 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Kap Ø105 Wall-Washer

LED QR-CBC 51 GX5.3





Incasto per lampada LED di 12V. Trasformatore remoto non incluso. Accessori per lenti non disponibili. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed 12V LED lamp luminaire. Remote transformer not included. Not suitable for lens accessories. Pre-installation frame. To be ordered separately.

- 05.7140.B1
- 05.7140.GL
- 05.7140.74

Kap Ø105 Wall-Washer

LED PAR 16 GZ10



Incasto con alimentazione in tensione di rete. Accessori per lenti non disponibili. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.



Recessed luminaire with main voltage source. Not suitable for lens accessories. Pre-installation frame. To be ordered separately.

- 05.7141.B1
- 05.7141.GL
- 05.7141.74

KAP

Kap Ø105 Deep

LED Array DC 650 mA - 23W - 2690 lm - 2700K/CRI 90 / 23W - 2870 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Trasformatore elettronico remoto 220/240V non incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Remote electronic transformer 220/240V not included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 1-10V	60.9439
Dimmable Dali 2	60.7709
Casambi	60.9207
Mains Dimming	60.9692

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 05.7150.B1
- 05.7150.GL
- 05.7150.74




Beam Angle: 16°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	12548	0.29
2	3137	0.57
3	1394	0.86
4	784	1.14
5	502	1.43

Luminous flux luminaire
1602 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

- 05.7155.B1
- 05.7155.GL
- 05.7155.74




Beam Angle: 16°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	14597	0.28
2	3649	0.56
3	1622	0.84
4	912	1.13
5	584	1.41

Luminous flux luminaire
1836 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

- 05.7151.B1
- 05.7151.GL
- 05.7151.74




Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	7579	0.42
2	1895	0.84
3	842	1.26
4	474	1.69
5	303	2.11

Luminous flux luminaire
1537 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

- 05.7156.B1
- 05.7156.GL
- 05.7156.74




Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8701	0.42
2	2175	0.84
3	967	1.26
4	544	1.68
5	348	2.10

Luminous flux luminaire
1759 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

- 05.7152.B1
- 05.7152.GL
- 05.7152.74




Beam Angle: 37°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3818	0.68
2	954	1.36
3	424	2.03
4	239	2.71
5	153	3.39

Luminous flux luminaire
1581 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

- 05.7157.B1
- 05.7157.GL
- 05.7157.74





Beam Angle: 37°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4354	0.68
2	1089	1.35
3	484	2.03
4	272	2.71
5	174	3.38

Luminous flux luminaire
1795 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

KAP



Accessori / Accessories

Cornice di installazione No Trim. Kap ø50.	Installation frame No Trim. Kap ø50.		<input type="checkbox"/> Kap ø50 Round 08.9114.00
Cornice di installazione No Trim. Kap ø80/ø80 Plus.	Installation frame No Trim. Kap ø80/ø80 Plus.		<input type="checkbox"/> Kap ø80 Round 08.9102.00
Cornice di installazione No Trim. Kap 80 Square/80 Plus Square.	Installation frame No Trim. Kap 80 Square/80 Plus Square.		<input type="checkbox"/> Kap 80 Square 08.9103.00
Cornice di installazione No Trim. Kap ø105 Deep.	Installation frame No Trim. Kap ø105 Deep.		<input type="checkbox"/> Kap ø105 Deep 08.9104.00
Cornice di installazione No Trim. Kap ø105.	Installation frame No Trim. Kap ø105.		<input type="checkbox"/> Kap ø105 08.0132.00
Cornice di installazione No Trim. Kap 105 Square.	Installation frame No Trim. Kap 105 Square.		<input type="checkbox"/> Kap 105 Square 08.8479.00
Can di installazione per cemento. Kap ø105 Deep.	Installation can for concrete. Kap ø105 Deep.		<input type="checkbox"/> Kap ø105 Deep 08.8420.00

EASY KAP


Easy Kap Ø30 Fixed

Power LED DC 900 mA - 3W - 222 lm - 2700K/CRI 90 / 3W - 229 lm - 3000K/CRI 90
 Driver pass-through. Power LED DC 700 mA - 3,2W - 174 lm - 2700K/CRI 90 / 3,2W - 199 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
 Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
 Installation frame not necessary.



Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:


		Serial Con.	△
Non Dimmable 220-240V 700mA	60.9988	1	A
Non Dimmable 220-240V 900mA	60.9958	1 - 11	B
Dali 2 220-240V 900mA	60.9602	1 - 5	B
Dali 2 220-240V 900mA	60.9957	3 - 11	B
1-10V 220-240V 900mA	60.9414	1 - 5	B
1-10V 110-127 / 220-240 900mA	60.9208	2 - 5	B
Casambi 220-240V 900mA	06.1974.00	1 - 5	B
Mains Dimming 220-240V 900mA	60.9467	2 - 7	B
Mains Dimming 220-240V 900mA	60.9692	4 - 9	B

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter
 ** Altezza minima di incasso 65 mm solo per soffitti con spessore 30 mm /
 Minimum embedding height 65mm only for 30mm ceiling thickness

Optic Spot 2700K

Set of 1 spot

- 05.7600.B1A
- 05.7600.GLA
- 05.7600.74A



@White (B1)


Set of 4 spots

- 05.7620.B1A
- 05.7620.GLA
- 05.7620.74A

Optic Medium 2700K

Set of 1 spot

- 05.7601.B1A
- 05.7601.GLA
- 05.7601.74A



@White (B1)


Set of 4 spots

- 05.7621.B1A
- 05.7621.GLA
- 05.7621.74A

3000K

Set of 1 spot

- 05.7605.B1A
- 05.7605.GLA
- 05.7605.74A



@White (B1)


Set of 4 spots

- 05.7625.B1A
- 05.7625.GLA
- 05.7625.74A

3000K

Set of 1 spot

- 05.7606.B1A
- 05.7606.GLA
- 05.7606.74A



@White (B1)

Set of 4 spots


- 05.7626.B1A
- 05.7626.GLA
- 05.7626.74A

EASY KAP

Optic Flood 2700K

Set of 1 spot

-  05.7602.B1A
-  05.7602.GLA
-  05.7602.74A



Beam Angle: 34°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	475	0.62
2	119	1.23
3	53	1.85
4	30	2.47
5	19	3.09

@White (B1)


Set of 4 spots

-  05.7622.B1A
-  05.7622.GLA
-  05.7622.74A

3000K

Set of 1 spot

-  05.7607.B1A
-  05.7607.GLA
-  05.7607.74A



Beam Angle: 34°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	490	0.62
2	122	1.23
3	54	1.85
4	31	2.47
5	20	3.09

@White (B1)


Set of 4 spots

-  05.7627.B1A
-  05.7627.GLA
-  05.7627.74A

Optic Wide Flood 2700K

Set of 1 spot

-  05.7603.B1A
-  05.7603.GLA
-  05.7603.74A



Beam Angle: 53°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	234	1.00
2	59	2.00
3	26	3.01
4	15	4.01
5	9	5.01

@White (B1)


Set of 4 spots

-  05.7623.B1A
-  05.7623.GLA
-  05.7623.74A

3000K

Set of 1 spot

-  05.7608.B1A
-  05.7608.GLA
-  05.7608.74A



Beam Angle: 53°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	242	1.00
2	60	2.00
3	27	3.01
4	15	4.01
5	10	5.01

@White (B1)



Set of 4 spots

-  05.7628.B1A
-  05.7628.GLA
-  05.7628.74A

EASY KAP



Easy Kap Ø30 Adjustable

Power LED DC 900 mA - 3W - 222 lm - 2700K/CRI 90 / 3W - 229 lm - 3000K/CRI 90
 Driver pass-through. Power LED DC 700 mA - 3,2W - 174 lm - 2700K/CRI 90 / 3,2W - 199 lm - 3000K/CRI 90



Incasto a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
 Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
 Installation frame not necessary.




Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

		Serial Con.	⚠
Non Dimmable 220-240V 700mA	60.9988	1	A
Non Dimmable 220-240V 900mA	60.9958	1 - 11	B
Dali 2 220-240V 900mA	60.9602	1 - 5	B
Dali 2 220-240V 900mA	60.9957	3 - 11	B
1-10V 220-240V 900mA	60.9414	1 - 5	B
1-10V 110-127 / 220-240 900mA	60.9208	2 - 5	B
Casambi 220-240V 900mA	06.1974.00	1 - 5	B
Mains Dimming 220-240V 900mA	60.9467	2 - 7	B
Mains Dimming 220-240V 900mA	60.9692	4 - 9	B

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter
 ** Altezza minima di incasso 65 mm solo per soffitti con spessore 30 mm /
 Minimum embedding height 65mm only for 30mm ceiling thickness


Optic Spot 2700K

- Set of 1 spot
- 05.7610.B1A
 - 05.7610.GLA
 - 05.7610.74A



Optic Medium 2700K

- Set of 1 spot
- 05.7611.B1A
 - 05.7611.GLA
 - 05.7611.74A




- Set of 4 spots
- 05.7630.B1A
 - 05.7630.GLA
 - 05.7630.74A

- Set of 4 spots
- 05.7631.B1A
 - 05.7631.GLA
 - 05.7631.74A


3000K

- Set of 1 spot
- 05.7615.B1A
 - 05.7615.GLA
 - 05.7615.74A



3000K

- Set of 1 spot
- 05.7616.B1A
 - 05.7616.GLA
 - 05.7616.74A



- Set of 4 spots
- 05.7635.B1A
 - 05.7635.GLA
 - 05.7635.74A


- Set of 4 spots
- 05.7636.B1A
 - 05.7636.GLA
 - 05.7636.74A

EASY KAP

Optic Flood 2700K

Set of 1 spot

-  05.7612.B1A
-  05.7612.GLA
-  05.7612.74A



Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	472	0.62
2	118	1.24
3	52	1.87
4	29	2.49
5	19	3.11

@White (B1)


Set of 4 spots

-  05.7632.B1A
-  05.7632.GLA
-  05.7632.74A

Optic Wide Flood 2700K

Set of 1 spot

-  05.7613.B1A
-  05.7613.GLA
-  05.7613.74A



Beam Angle: 51°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	256	0.96
2	64	1.91
3	28	2.87
4	16	3.82
5	10	4.78

@White (B1)


Set of 4 spots

-  05.7633.B1A
-  05.7633.GLA
-  05.7633.74A

3000K

Set of 1 spot

-  05.7617.B1A
-  05.7617.GLA
-  05.7617.74A



Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	486	0.62
2	121	1.24
3	54	1.87
4	30	2.49
5	19	3.11

@White (B1)


Set of 4 spots

-  05.7637.B1A
-  05.7637.GLA
-  05.7637.74A

3000K

Set of 1 spot

-  05.7618.B1A
-  05.7618.GLA
-  05.7618.74A



Beam Angle: 51°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	263	0.96
2	66	1.91
3	29	2.87
4	16	3.82
5	11	4.78



@White (B1)

Set of 4 spots

-  05.7638.B1A
-  05.7638.GLA
-  05.7638.74A

Easy Kap Ø50 Fixed

LED Array DC 200 mA - 7,5W - 595 lm - 2700K/CRI 90 / 7,5W - 635 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Installation frame not necessary.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 60.9160
Dimmable 0-10V 60.9483
Dimmable Dali RF32164
Mains Dimming 60.9949
Casambi 60.9392 + DALI/1-10V Driver

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

05.7200.B1
05.7200.GL
05.7200.74




Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5025	0.27
2	1256	0.53
3	558	0.80
4	314	1.07
5	201	1.33

Luminous flux luminaire
543 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

05.7205.B1
05.7205.GL
05.7205.74



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5398	0.27
2	1349	0.53
3	600	0.80
4	337	1.07
5	216	1.33

Luminous flux luminaire
583 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 2700K - IP65


05.7220.B1
05.7220.GL
05.7220.74

Optic Spot 3000K - IP65

05.7226.B1
05.7226.GL
05.7226.74

Optic Medium 2700K

05.7201.B1
05.7201.GL
05.7201.74




Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2032	0.43
2	508	0.86
3	226	1.30
4	127	1.73
5	81	2.16

Luminous flux luminaire
488 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

05.7206.B1
05.7206.GL
05.7206.74



Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2183	0.43
2	546	0.86
3	243	1.30
4	136	1.73
5	87	2.16

Luminous flux luminaire
524 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K - IP65


05.7223.B1
05.7223.GL
05.7223.74

Optic Medium 3000K - IP65

05.7225.B1
05.7225.GL
05.7225.74

Optic Flood 2700K

05.7202.B1
05.7202.GL
05.7202.74




Beam Angle: 49°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	720	0.91
2	180	1.83
3	80	2.74
4	45	3.66
5	29	4.57

Luminous flux luminaire
496 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

05.7207.B1
05.7207.GL
05.7207.74



Beam Angle: 49°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	774	0.91
2	193	1.83
3	86	2.74
4	48	3.66
5	31	4.57

Luminous flux luminaire
532 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K - IP65

05.7224.B1
05.7224.GL
05.7224.74


Optic Flood 3000K - IP65

05.7222.B1
05.7222.GL
05.7222.74

EASY KAP

Easy Kap Ø50 Adjustable

LED Array DC 200 mA - 7,5W - 595 lm - 2700K/CRI 90 / 7,5W - 635 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

- Non Dimmable 60.9160
- Dimmable 0-10V 60.9483
- Dimmable Dali RF32164
- Mains Dimming 60.9949
- Casambi 60.9392 + DALI/1-10V Driver

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 05.7210.B1
- 05.7210.GL
- 05.7210.74




Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5025	0.27
2	1256	0.53
3	558	0.80
4	314	1.07
5	201	1.33

Luminous flux luminaire 543 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Spot 3000K

- 05.7215.B1
- 05.7215.GL
- 05.7215.74




Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5398	0.27
2	1349	0.53
3	600	0.80
4	337	1.07
5	216	1.33

Luminous flux luminaire 583 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Medium 2700K

- 05.7211.B1
- 05.7211.GL
- 05.7211.74




Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2032	0.43
2	508	0.86
3	226	1.30
4	127	1.73
5	81	2.16

Luminous flux luminaire 488 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Medium 3000K

- 05.7216.B1
- 05.7216.GL
- 05.7216.74




Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2183	0.43
2	546	0.86
3	243	1.30
4	136	1.73
5	87	2.16

Luminous flux luminaire 524 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Flood 2700K

- 05.7212.B1
- 05.7212.GL
- 05.7212.74




Beam Angle: 49°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	720	0.91
2	180	1.83
3	80	2.74
4	45	3.66
5	29	4.57

Luminous flux luminaire 496 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Flood 3000K

- 05.7217.B1
- 05.7217.GL
- 05.7217.74




Beam Angle: 49°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	774	0.91
2	193	1.83
3	86	2.74
4	48	3.66
5	31	4.57

Luminous flux luminaire 532 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Easy Kap Ø80 - Fixed

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

03.4288.B1
03.4288.GL
03.4288.74




Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2684	0.34
2	671	0.68
3	298	1.02
4	168	1.36
5	107	1.70

Luminous flux luminaire
710 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

03.4287.B1
03.4287.GL
03.4287.74



Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2792	0.34
2	698	0.68
3	310	1.02
4	175	1.36
5	112	1.70

Luminous flux luminaire
739 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 2700K - IP65


05.7700.B1
05.7700.GL
05.7700.74

Optic Spot 3000K - IP65

05.7705.B1
05.7705.GL
05.7705.74

Optic Medium 2700K

03.4193.B1
03.4193.GL
03.4193.74




Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1796	0.46
2	449	0.92
3	200	1.39
4	112	1.85
5	72	2.31

Luminous flux luminaire
606 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

03.4192.B1
03.4192.GL
03.4192.74



Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1868	0.46
2	467	0.92
3	208	1.39
4	117	1.85
5	75	2.31

Luminous flux luminaire
630 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K - IP65


05.7701.B1
05.7701.GL
05.7701.74

Optic Medium 3000K - IP65

05.7706.B1
05.7706.GL
05.7706.74

Optic Flood 2700K

03.4298.B1
03.4298.GL
03.4298.74




Beam Angle: 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1066	0.93
2	266	1.86
3	118	2.79
4	67	3.72
5	43	4.65

Luminous flux luminaire
688 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

03.4297.B1
03.4297.GL
03.4297.74



Beam Angle: 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1108	0.93
2	277	1.86
3	123	2.79
4	69	3.72
5	44	4.65

Luminous flux luminaire
715 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K - IP65

05.7702.B1
05.7702.GL
05.7702.74


Optic Flood 3000K - IP65

05.7707.B1
05.7707.GL
05.7707.74

EASY KAP

Easy Kap Ø80 Plus - Fixed

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



- GWT 850°
- 0,24 Kg
- LED INCL
- IP 54
- CE
- IP 65

Incasto a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 05.7441.B1
- 05.7441.GL
- 05.7441.74




Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3968	0.34
2	992	0.68
3	441	1.02
4	248	1.36
5	159	1.70

Luminous flux luminaire 1050 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Spot 3000K

- 05.7440.B1
- 05.7440.GL
- 05.7440.74



Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4078	0.34
2	1019	0.68
3	453	1.02
4	255	1.36
5	163	1.70

Luminous flux luminaire 1079 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Spot 2700K - IP65


- 05.7710.B1
- 05.7710.GL
- 05.7710.74

Optic Spot 3000K - IP65

- 05.7715.B1
- 05.7715.GL
- 05.7715.74

Optic Medium 2700K

- 05.7431.B1
- 05.7431.GL
- 05.7431.74




Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2655	0.46
2	664	0.92
3	295	1.39
4	166	1.85
5	106	2.31

Luminous flux luminaire 896 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Medium 3000K

- 05.7430.B1
- 05.7430.GL
- 05.7430.74



Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2728	0.46
2	682	0.92
3	303	1.39
4	170	1.85
5	109	2.31

Luminous flux luminaire 921 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Medium 2700K - IP65


- 05.7711.B1
- 05.7711.GL
- 05.7711.74

Optic Medium 3000K - IP65

- 05.7716.B1
- 05.7716.GL
- 05.7716.74

Optic Flood 2700K

- 05.7447.B1
- 05.7447.GL
- 05.7447.74




Beam Angle: 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1575	0.93
2	394	1.86
3	175	2.79
4	98	3.72
5	63	4.65

Luminous flux luminaire 1017 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Flood 3000K

- 05.7446.B1
- 05.7446.GL
- 05.7446.74



Beam Angle: 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1619	0.93
2	405	1.86
3	180	2.79
4	101	3.72
5	65	4.65

Luminous flux luminaire 1045 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Flood 2700K - IP65

- 05.7712.B1
- 05.7712.GL
- 05.7712.74


Optic Flood 3000K - IP65

- 05.7717.B1
- 05.7717.GL
- 05.7717.74

EASY KAP

Easy Kap Ø80 Fixed - Dim To Warm

LED Array 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm




	GWT 850°		IP 54
	0,24 Kg		03
	h=91 min		LED INCL

Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa.
Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office.
Cornice di installazione non necessaria.
Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included.
For 110V PSU versions, please consult with the front office.
Installation frame not necessary.
Diffusing lens included.

Optic Spot 1800K-2850K

- 03.4287.B1.LE
- 03.4287.GL.LE
- 03.4287.74.LE




Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2805	0.35
2	701	0.69
3	312	1.04
4	175	1.39
5	112	1.74

Optic Medium 1800K-2850K

- 03.4192.B1.LE
- 03.4192.GL.LE
- 03.4192.74.LE




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2015	0.49
2	504	0.98
3	224	1.46
4	126	1.95
5	81	2.44

Optic Flood 1800K-2850K

- 03.4297.B1.LE
- 03.4297.GL.LE
- 03.4297.74.LE




Beam Angle: 49°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1127	0.92
2	282	1.83
3	125	2.75
4	70	3.67
5	45	4.59

EASY KAP

Easy Kap 80 Square - Fixed

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 03.4177.B1
- 03.4177.GL
- 03.4177.74




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2656	0.31
2	664	0.62
3	295	0.94
4	166	1.25
5	106	1.56

Luminous flux luminaire
741 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

- 03.4176.B1
- 03.4176.GL
- 03.4176.74




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2762	0.31
2	691	0.62
3	307	0.94
4	173	1.25
5	110	1.56

Luminous flux luminaire
771 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

- 03.4195.B1
- 03.4195.GL
- 03.4195.74




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1605	0.45
2	401	0.90
3	178	1.34
4	100	1.79
5	64	2.24

Luminous flux luminaire
615 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

- 03.4194.B1
- 03.4194.GL
- 03.4194.74




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1670	0.45
2	417	0.90
3	186	1.34
4	104	1.79
5	67	2.24

Luminous flux luminaire
640 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

- 03.4179.B1
- 03.4179.GL
- 03.4179.74




Beam Angle: 55°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	921	1.03
2	230	2.07
3	102	3.10
4	58	4.14
5	37	5.17

Luminous flux luminaire
723 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

- 03.4178.B1
- 03.4178.GL
- 03.4178.74



Beam Angle: 55°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	958	1.03
2	240	2.07
3	106	3.10
4	60	4.14
5	38	5.17

Luminous flux luminaire
752 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

EASY KAP

Easy Kap 80 Square Plus - Fixed

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 05.7407.B1
- 05.7407.GL
- 05.7407.74




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3926	0.31
2	981	0.62
3	436	0.94
4	245	1.25
5	157	1.56

Luminous flux luminaire
1096 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

- 05.7406.B1
- 05.7406.GL
- 05.7406.74




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4034	0.31
2	1009	0.62
3	448	0.94
4	252	1.25
5	161	1.56

Luminous flux luminaire
1126 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

- 05.7433.B1
- 05.7433.GL
- 05.7433.74




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2373	0.45
2	593	0.90
3	264	1.34
4	148	1.79
5	95	2.24

Luminous flux luminaire
910 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

- 05.7432.B1
- 05.7432.GL
- 05.7432.74




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2439	0.45
2	610	0.90
3	271	1.34
4	152	1.79
5	98	2.24

Luminous flux luminaire
935 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

- 05.7409.B1
- 05.7409.GL
- 05.7409.74




Beam Angle: 55°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1362	1.03
2	340	2.07
3	151	3.10
4	85	4.14
5	54	5.17

Luminous flux luminaire
1069 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

- 05.7408.B1
- 05.7408.GL
- 05.7408.74



Beam Angle: 55°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1399	1.03
2	350	2.07
3	155	3.10
4	87	4.14
5	56	5.17

Luminous flux luminaire
1099 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

EASY KAP

Easy Kap 80 Square Fixed - Dim To Warm

LED Array 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm




Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa.
Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office.
Cornice di installazione non necessaria.
Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included.
For 110V PSU versions, please consult with the front office.
Installation frame not necessary.
Diffusing lens included.

Optic Spot 1800K-2850K

- 03.4176.B1.LE
- 03.4176.GL.LE
- 03.4176.74.LE




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2620	0.32
2	655	0.64
3	291	0.96
4	164	1.28
5	105	1.60

Optic Medium 1800K-2850K

- 03.4194.B1.LE
- 03.4194.GL.LE
- 03.4194.74.LE




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1827	0.48
2	457	0.96
3	203	1.45
4	114	1.93
5	73	2.41

Optic Flood 1800K-2850K

- 03.4178.B1.LE
- 03.4178.GL.LE
- 03.4178.74.LE





Beam Angle: 54°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	952	1.02
2	238	2.04
3	106	3.06
4	59	4.08
5	38	5.10

EASY KAP

Easy Kap Ø80 Fixed

LED QR-CBC 51 GX5.3






Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4210.B1
03.4210.GL
03.4210.74

Easy Kap 80 Square Fixed

LED QR-CBC 51 GX5.3





Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4208.B1
03.4208.GL
03.4208.74

Easy Kap Ø80 Fixed

LED PAR 16 GZ10





Incasso con alimentazione in tensione di rete. Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed luminaire with main voltage source. Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4211.B1
03.4211.GL
03.4211.74

Easy Kap 80 Square Fixed

LED PAR 16 GZ10



Incasso con alimentazione in tensione di rete. Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.


Recessed luminaire with main voltage source. Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4209.B1
03.4209.GL
03.4209.74

EASY KAP

Easy Kap Ø80 - Adjustable

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 03.4153.B1
- 03.4153.GL
- 03.4153.74




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2811	0.33
2	703	0.66
3	312	0.99
4	176	1.33
5	112	1.66

Luminous flux luminaire
2811 cd
704 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

- 03.4170.B1
- 03.4170.GL
- 03.4170.74




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2924	0.33
2	731	0.66
3	325	0.99
4	183	1.33
5	117	1.66

Luminous flux luminaire
2924 cd
732 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

- 03.4155.B1
- 03.4155.GL
- 03.4155.74




Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1864	0.47
2	466	0.93
3	207	1.40
4	116	1.87
5	75	2.33

Luminous flux luminaire
1864 cd
664 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

- 03.4171.B1
- 03.4171.GL
- 03.4171.74




Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1939	0.47
2	485	0.93
3	215	1.40
4	121	1.87
5	78	2.33

Luminous flux luminaire
1939 cd
691 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

- 03.4157.B1
- 03.4157.GL
- 03.4157.74




Beam Angle: 47°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1063	0.94
2	266	1.89
3	118	2.83
4	66	3.77
5	43	4.71

Luminous flux luminaire
1063 cd
688 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

- 03.4172.B1
- 03.4172.GL
- 03.4172.74



Beam Angle: 47°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1106	0.94
2	276	1.89
3	123	2.83
4	69	3.77
5	44	4.71

Luminous flux luminaire
1106 cd
716 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

EASY KAP

Easy Kap Ø80 Plus - Adjustable

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 05.7400.B1
- 05.7400.GL
- 05.7400.74




Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4156	0.33
2	1039	0.66
3	462	0.99
4	260	1.33
5	166	1.66

Luminous flux luminaire 1040 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Spot 3000K

- 05.7403.B1
- 05.7403.GL
- 05.7403.74




Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4271	0.33
2	1068	0.66
3	475	0.99
4	267	1.33
5	171	1.66

Luminous flux luminaire 1069 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Medium 2700K

- 05.7401.B1
- 05.7401.GL
- 05.7401.74




Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2756	0.47
2	689	0.93
3	306	1.40
4	172	1.87
5	110	2.33

Luminous flux luminaire 982 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Medium 3000K

- 05.7404.B1
- 05.7404.GL
- 05.7404.74




Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2832	0.47
2	708	0.93
3	315	1.40
4	177	1.87
5	113	2.33

Luminous flux luminaire 1009 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Flood 2700K

- 05.7402.B1
- 05.7402.GL
- 05.7402.74




Beam Angle: 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1571	0.94
2	393	1.89
3	175	2.83
4	98	3.77
5	63	4.71

Luminous flux luminaire 1017 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Flood 3000K

- 05.7405.B1
- 05.7405.GL
- 05.7405.74



Beam Angle: 50°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1615	0.94
2	404	1.89
3	179	2.83
4	101	3.77
5	65	4.71

Luminous flux luminaire 1045 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

EASY KAP

Easy Kap Ø80 Adjustable - Dim To Warm

LED Array 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm




Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa. Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included. For 110V PSU versions, please consult with the front office. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.

Optic Spot 1800K-2850K

- 03.4170.B1.LE
- 03.4170.GL.LE
- 03.4170.74.LE




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2844	0.31
2	711	0.63
3	316	0.94
4	178	1.25
5	114	1.56

Optic Medium 1800K-2850K

- 03.4171.B1.LE
- 03.4171.GL.LE
- 03.4171.74.LE




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1953	0.48
2	488	0.97
3	217	1.45
4	122	1.94
5	78	2.42

Optic Flood 1800K-2850K

- 03.4172.B1.LE
- 03.4172.GL.LE
- 03.4172.74.LE




Beam Angle: 51°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1081	0.94
2	270	1.89
3	120	2.83
4	68	3.78
5	43	4.72

EASY KAP

Easy Kap 80 Square - Adjustable

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 03.4294.B1
- 03.4294.GL
- 03.4294.74




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2730	0.31
2	682	0.62
3	303	0.93
4	171	1.24
5	109	1.55

Luminous flux luminaire
2730 cd
738 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

- 03.4293.B1
- 03.4293.GL
- 03.4293.74




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2840	0.31
2	710	0.62
3	316	0.93
4	177	1.24
5	114	1.55

Luminous flux luminaire
2840 cd
768 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

- 03.4201.B1
- 03.4201.GL
- 03.4201.74




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1692	0.44
2	423	0.88
3	188	1.32
4	106	1.76
5	68	2.20

Luminous flux luminaire
1692 cd
630 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

- 03.4200.B1
- 03.4200.GL
- 03.4200.74




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1760	0.44
2	440	0.88
3	196	1.32
4	110	1.76
5	70	2.20

Luminous flux luminaire
1760 cd
656 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

- 03.4296.B1
- 03.4296.GL
- 03.4296.74




Beam Angle: 53°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	986	0.99
2	246	1.98
3	110	2.98
4	62	3.97
5	39	4.96

Luminous flux luminaire
986 cd
722 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

- 03.4295.B1
- 03.4295.GL
- 03.4295.74



Beam Angle: 53°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1025	0.99
2	256	1.98
3	114	2.98
4	64	3.97
5	41	4.96

Luminous flux luminaire
1025 cd
751 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

EASY KAP

Easy Kap 80 Square Plus - Adjustable

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 05.7443.B1
- 05.7443.GL
- 05.7443.74




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4036	0.31
2	1009	0.62
3	448	0.93
4	252	1.24
5	161	1.55

Luminous flux luminaire
1092 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

- 05.7442.B1
- 05.7442.GL
- 05.7442.74




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4147	0.31
2	1037	0.62
3	461	0.93
4	259	1.24
5	166	1.55

Luminous flux luminaire
1122 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

- 05.7439.B1
- 05.7439.GL
- 05.7439.74




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2501	0.44
2	625	0.88
3	278	1.32
4	156	1.76
5	100	2.20

Luminous flux luminaire
932 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

- 05.7438.B1
- 05.7438.GL
- 05.7438.74




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2570	0.44
2	643	0.88
3	286	1.32
4	161	1.76
5	103	2.20

Luminous flux luminaire
958 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

- 05.7445.B1
- 05.7445.GL
- 05.7445.74




Beam Angle: 53°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1457	0.99
2	364	1.98
3	162	2.98
4	91	3.97
5	58	4.96

Luminous flux luminaire
1068 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

- 05.7444.B1
- 05.7444.GL
- 05.7444.74



Beam Angle: 53°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1497	0.99
2	374	1.98
3	166	2.98
4	94	3.97
5	60	4.96

Luminous flux luminaire
1097 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

EASY KAP

Easy Kap 80 Square Adjustable - Dim To Warm

LED Array 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm




Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa.
Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office.
Cornice di installazione non necessaria.
Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included.
For 110V PSU versions, please consult with the front office.
Installation frame not necessary.
Diffusing lens included.

Optic Spot 1800K-2850K

- 03.4293.B1.LE
- 03.4293.GL.LE
- 03.4293.74.LE




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2629	0.31
2	657	0.63
3	292	0.94
4	164	1.26
5	105	1.57

Optic Medium 1800K-2850K

- 03.4200.B1.LE
- 03.4200.GL.LE
- 03.4200.74.LE




Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1844	0.47
2	461	0.94
3	205	1.41
4	115	1.88
5	74	2.35

Optic Flood 1800K-2850K

- 03.4295.B1.LE
- 03.4295.GL.LE
- 03.4295.74.LE




Beam Angle: 53°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	965	1.01
2	241	2.01
3	107	3.02
4	60	4.03
5	39	5.03

EASY KAP

Easy Kap Ø80 Adjustable

LED QR-CBC 51 GX5.3




Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4160.B1
03.4160.GL
03.4160.74

Easy Kap 80 Square Adjustable

LED QR-CBC 51 GX5.3




Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4212.B1
03.4212.GL
03.4212.74

Easy Kap Ø80 Adjustable

LED PAR 16 GZ10




Incasso con alimentazione in tensione di rete. Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed luminaire with main voltage source. Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4162.B1
03.4162.GL
03.4162.74

Easy Kap 80 Square Adjustable

LED PAR 16 GZ10



Incasso con alimentazione in tensione di rete. Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.



Recessed luminaire with main voltage source. Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4213.B1
03.4213.GL
03.4213.74

EASY KAP

Easy Kap Ø80 - Wall-Washer

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasto a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente ellittica inclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Elliptical lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

- 03.4197.B1
- 03.4197.GL
- 03.4197.74




Luminous flux luminaire
598 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	911	0.62
2	228	1.24
3	101	1.87
4	57	2.49
5	36	3.11

3000K

- 03.4196.B1
- 03.4196.GL
- 03.4196.74





Luminous flux luminaire
622 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	947	0.62
2	237	1.24
3	105	1.87
4	59	2.49
5	38	3.11

Easy Kap Ø80 Plus - Wall-Washer

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasto a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente ellittica inclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Elliptical lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

- 05.7435.B1
- 05.7435.GL
- 05.7435.74




Luminous flux luminaire
884 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1347	0.62
2	337	1.24
3	150	1.87
4	84	2.49
5	54	3.11

3000K

- 05.7434.B1
- 05.7434.GL
- 05.7434.74



Luminous flux luminaire
908 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)



Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1384	0.62
2	346	1.24
3	154	1.87
4	86	2.49
5	55	3.11

EASY KAP

Easy Kap Ø80 Wall-Washer - Dim To Warm

LED Array 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm




Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa. Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included. For 110V PSU versions, please consult with the front office. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.

1800K-2850K

- 03.4196.B1.LE
- 03.4196.GL.LE
- 03.4196.74.LE



Luminous flux luminaire
770 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)



Beam Angle: 28°

H(m)	E(lx)	D(m)
1	1240	0.64
2	310	1.29
3	138	1.93
4	78	2.58
5	50	3.22

EASY KAP

Easy Kap 80 Square - Wall-Washer

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasto a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente ellittica inclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Elliptical lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

- 03.4199.B1
- 03.4199.GL
- 03.4199.74




Beam Angle: 27°

h(m)	El(x)	D(m)
1	1125	0.62
2	281	1.24
3	125	1.85
4	70	2.47
5	45	3.09

Luminous flux luminaire 625 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

3000K

- 03.4198.B1
- 03.4198.GL
- 03.4198.74





Beam Angle: 27°

h(m)	El(x)	D(m)
1	1170	0.62
2	292	1.24
3	130	1.85
4	73	2.47
5	47	3.09

Luminous flux luminaire 650 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Easy Kap 80 Square Plus - Wall-Washer

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasto a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente ellittica inclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Elliptical lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

- 05.7437.B1
- 05.7437.GL
- 05.7437.74




Beam Angle: 27°

h(m)	El(x)	D(m)
1	1663	0.62
2	416	1.24
3	185	1.85
4	104	2.47
5	67	3.09

Luminous flux luminaire 924 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

3000K

- 05.7436.B1
- 05.7436.GL
- 05.7436.74



Beam Angle: 27°



h(m)	El(x)	D(m)
1	1709	0.62
2	427	1.24
3	190	1.85
4	107	2.47
5	68	3.09

Luminous flux luminaire 950 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

EASY KAP

Easy Kap 80 Square Wall-Washer - Dim To Warm

LED Array 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm




Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa. Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included. For 110V PSU versions, please consult with the front office. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.

1800K-2850K

- 03.4198.B1.LE
- 03.4198.GL.LE
- 03.4198.74.LE




Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1199	0.68
2	300	1.37
3	133	2.05
4	75	2.74
5	48	3.42

EASY KAP

Easy Kap Ø80 Wall-Washer

LED QR-CBC 51 GX5.3





Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4220.B1
03.4220.GL
03.4220.74

Easy Kap 80 Square Wall-Washer

LED QR-CBC 51 GX5.3




Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4218.B1
03.4218.GL
03.4218.74

Easy Kap Ø80 Wall-Washer

LED PAR 16 GZ10




Incasso con alimentazione in tensione di rete. Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed luminaire with main voltage source. Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4221.B1
03.4221.GL
03.4221.74

Easy Kap 80 Square Wall-Washer

LED PAR 16 GZ10



Incasso con alimentazione in tensione di rete. Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.


Recessed luminaire with main voltage source. Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4219.B1
03.4219.GL
03.4219.74

EASY KAP

Easy Kap Ø105 Fixed

LED Array DC 650 mA - 23W - 2690 lm - 2700K/CRI 90 / 23W - 2870 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°



Incasso a LED. Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with LED light source. Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.



0.55 Kg



IP
54



Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 1-10V	60.9439
Dimmable Dali 2	60.7709
Casambi	60.9207
Mains Dimming	60.9692


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 05.7000.B1
- 05.7000.GL
- 05.7000.74



SPOT



Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	10889	0.30
2	2722	0.59
3	1210	0.89
4	681	1.18
5	436	1.48


Luminous flux luminaire
1715 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

- 05.7005.B1
- 05.7005.GL
- 05.7005.74



SPOT



Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	14445	0.30
2	3611	0.59
3	1605	0.89
4	903	1.18
5	578	1.48


Luminous flux luminaire
2275 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

- 05.7001.B1
- 05.7001.GL
- 05.7001.74



MEDIUM



Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	6243	0.48
2	1561	0.97
3	694	1.45
4	390	1.93
5	250	2.41


Luminous flux luminaire
1675 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

- 05.7006.B1
- 05.7006.GL
- 05.7006.74



MEDIUM



Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8281	0.48
2	2070	0.97
3	920	1.45
4	518	1.93
5	331	2.41


Luminous flux luminaire
2222 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

- 05.7002.B1
- 05.7002.GL
- 05.7002.74



FLOOD



Beam Angle: 51°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2755	0.96
2	689	1.91
3	306	2.87
4	172	3.82
5	110	4.78


Luminous flux luminaire
1815 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

- 05.7007.B1
- 05.7007.GL
- 05.7007.74



FLOOD



Beam Angle: 51°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3654	0.96
2	914	1.91
3	406	2.87
4	228	3.82
5	146	4.78

Luminous flux luminaire
2407 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

EASY KAP

Easy Kap Ø105 Fixed EVO

LED QR-CBC 51 GX5.3





Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Per sostituire la lampadina,
l'apparecchio deve essere tirato
fuori.
Cornice di installazione non
necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
To replace the bulb, the luminaire
must be removed.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

05.7030.B1
 05.7030.GL
 05.7030.74

Easy Kap Ø105 Fixed EVO

LED PAR 16 GZ10



Incasso con alimentazione in
tensione di rete.
Per sostituire la lampadina,
l'apparecchio deve essere tirato
fuori.

Recessed luminaire with main
voltage source.
To replace the bulb, the luminaire
must be removed.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.


Cornice di installazione non
necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

05.7031.B1
 05.7031.GL
 05.7031.74

EASY KAP

Easy Kap Ø105 Adjustable

LED Array DC 650 mA - 23W - 2690 lm - 2700K/CRI 90 / 23W - 2870 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with LED light source. Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 1-10V	60.9439
Dimmable Dali 2	60.7709
Casambi	60.9207
Mains Dimming	60.9692

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

- 05.7010.B1
- 05.7010.GL
- 05.7010.74




Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	10889	0.30
2	2722	0.59
3	1210	0.89
4	681	1.18
5	436	1.48

Luminous flux luminaire
1715 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

- 05.7015.B1
- 05.7015.GL
- 05.7015.74




Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	14445	0.30
2	3611	0.59
3	1605	0.89
4	903	1.18
5	578	1.48

Luminous flux luminaire
2275 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

- 05.7011.B1
- 05.7011.GL
- 05.7011.74




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	6243	0.48
2	1561	0.97
3	694	1.45
4	390	1.93
5	250	2.41

Luminous flux luminaire
1675 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

- 05.7016.B1
- 05.7016.GL
- 05.7016.74




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8281	0.48
2	2070	0.97
3	920	1.45
4	518	1.93
5	331	2.41

Luminous flux luminaire
2222 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

- 05.7012.B1
- 05.7012.GL
- 05.7012.74




Beam Angle: 51°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2755	0.96
2	689	1.91
3	306	2.87
4	172	3.82
5	110	4.78

Luminous flux luminaire
1815 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

- 05.7017.B1
- 05.7017.GL
- 05.7017.74



Beam Angle: 51°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	3654	0.96
2	914	1.91
3	406	2.87
4	228	3.82
5	146	4.78

Luminous flux luminaire
2407 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

EASY KAP

Easy Kap Ø105 Adjustable

LED QR-CBC 51 GX5.3




Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

05.7035.B1
05.7035.GL
05.7035.74

Easy Kap Ø105 Adjustable

LED PAR 16 GZ10



Incasso con alimentazione in tensione di rete.
Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.


Recessed luminaire with main voltage source.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

05.7036.B1
05.7036.GL
05.7036.74

EASY KAP

Easy Kap Ø105 Wall-Washer

LED QR-CBC 51 GX5.3



Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.



0,21 Kg



GWT
850°



h=125 mm



III




IP
54

05.7040.B1
05.7040.GL
05.7040.74

Easy Kap Ø105 Wall-Washer

LED PAR 16 GZ10



Incasso con alimentazione in tensione di rete.
Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed luminaire with main voltage source.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.



0,21 Kg



GWT
850°



h=125 mm



IP
54

05.7041.B1
05.7041.GL
05.7041.74

